


Instrucciones para cargar un programa en el PLC SCD 80 y SCD 800 con Ceditor.exe

El programa Ceditor.exe permite editar programas, compilar, enviar, recuperar y monitorear desde una PC conectada al PLC a través del puerto RS232 mediante el cable modelo 2CCAPPRO.

Cuando se edita un programa generamos un programa fuente cuya extensión es .PRG, cuando compilamos se obtiene un programa cuya extensión es .BIN el nombre del programa puede ser asignado a gusto.

Carga de un programa en el PLC partiendo de un programa en la memoria de la PC


1. Conectar PC y PLC con el cable de programación.
2. Encender la PC.
3. Encender el PLC.
4. Ejecutar Ceditor.exe en la PC.
5.  Buscar con flechas el menú de conexión y elegir el puerto com1 o com2 según halla conectado. El número de identificación del PLC es IA 255.


Baudios programación: 19200


Baudios monitor: 4800



Modo port: Half Duplex

Port PLC: A

6.  Buscar en el menú de archivos la opción carga.

 Aparece el directorio, buscar el programa.


7.  Buscar en el menú programas la opción compilar.

 Elegir las opciones 2 y 3  seguir las instrucciones de pantalla.

Recuperar un programa del PLC

Los pasos del 1 al 5 son idénticos a los anteriormente explicados.

6.  Buscar en el menú conexión la opción recibir del PLC 

7.  Ir al menú archivo y en este a la opción guardar, dar un nombre al

programa .

NOTA: Si el PLC tiene sistema operativo 954 usar Ceditor con letras amarillas.
Si el PLC tiene sistema operativo 98 usar Ceditor con letras verdes.

www.CAIPE.com

Encuentre en nuestro sitio web lo último en automatización

FORO@CAIPE
EL PUNTO DE ENCUENTRO
DE TÉCNICOS E INGENIEROS

Visite nuestro Foro ingresando a
www.caipe.com/foro

CAIPE.com